

УДЛИНИТЕЛЬ USB ИНТЕРФЕЙСА



ПАСПОРТ

TA-U1 + RA-U1

*Прежде чем приступать к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство*

Составил: Иванов Ю.



Москва, ул. Фортунатовская 33/44, стр.1 . Тел./факс (495)781-36-60,
e-mail: support@v1net.ru, www.v1net.ru, www.v1electronics.ru

Модель TA-U1/1+RA-U1/1

Комплект предназначен для удлинения USB интерфейса на расстояние до 100м (при подключении клавиатуры и «мыши») по кабелю витой пары.

Комплект поставки*

1. Передатчик TA-U1 – 1шт.
2. Приемник RA-U1 – 1шт
3. USB кабель (USB A x USB B) – 1шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Упаковка – 1 шт.

Особенности

- Расстояние передачи – до 100 м (клавиатура/ «мышь»).
другие USB-устройства – до 70м
- Пассивный, не требует внешнего источника питания
- Рекомендованный кабель: UTP CAT5/5e/6
- Поддержка USB1.1
- Поддержка «Plug & Play»
- Совместимость: Windows98/SE/ME/2000/XP/LINUX (драйвера не требуются)

Внешний вид



Рис.1 Внешний вид TA-U1+RA-U1

Порядок подключения

1. Соедините передатчик и приемник с помощью кабеля витой пары
2. Подключите оконечное оборудование к приемнику.
3. Подайте электропитание на оконечное оборудование (если необходимо).
4. Подключите передатчик к компьютеру (USB-кабель в комплекте)

Возможные проблемы и способы их решения

№№	Проблема	Решение
1	Не горит индикатор «POWER» приемника	1. Проверьте правильность распиновки и подключения кабеля витой пары 2. Проверьте целостность кабеля витой пары.
2	Подключенные к приемнику USB устройства не работают	1. Проверьте целостность и правильность подключения кабеля витой пары 2. Проверьте, подается ли питание к оконечному оборудованию (если необходимо). 3. Переподключите устройства. Перезагрузите систему.

Технические характеристики*

МОДЕЛЬ		TA-U1	RA-U1
Тип устройства		Передатчик	Приемник
Расстояние передачи (м)		Клавиатура/ «мышь» - до 100. Другие USB-устройства – до 70	
Рекомендованный кабель		UTP CAT5/5e/6	
Разъемы	Кабель витой пары	RJ45	
	USB-кабель	USB-A x USB-B	
Внешний источник питания		Не требуется	
Ток потребления		5В пост.тока, 10мА	
Температура рабочая		-25...+75°C	
Размер (ШxВxД) (мм)		75x60x25	
Вес (г)		200	

*Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления