




<p>Извещатель с нормально-разомкнутыми контактами (имитатор активного пожарного извещателя) без квитиования.</p> <p>Установлена перемычка J1.</p> <p>Ток потребления извещателя в этом режиме должен быть ограничен внешними элементами на уровне, не превышающем 22 мА</p>	
<p>Извещатель с нормально-замкнутыми контактами в шлейфе сигнализации со знакопеременным напряжением с квитиованием.</p> <p>Установлена перемычка J2.</p> <p>Используется с приборами типа ППК-2 или аналогичными.</p>	
<p>Извещатель с нормально-замкнутым контактом в шлейфе сигнализации со знакопеременным напряжением с квитиованием.</p> <p>Установлена перемычка J3.</p> <p>Используется с приборами типа УСПП-01Л, «Сигнал-42-01» или аналогичными.</p>	
<p>Извещатель с нормально-замкнутым контактом в шлейфе сигнализации без квитиования.</p> <p>Перемычка не устанавливается.</p> <p>Используется с приборами типа «Нота», «Радуга» или аналогичными.</p>	